

Technisches Merkblatt

**LED Akku-Baustrahler BL1000
inkl. AC-Netzteil 1A mit
Ladekabel und Haltemagnet
7982-70-70**

Beschreibung / Eigenschaften

robustes und spritzwassergeschütztes Kunststoffgehäuse mit gummiertem Schutzrand
CRI Funktion für Detail- und Polierarbeiten
Leuchte mit drei Lichtfunktionen (20% / 45% / 100% Lichtleistung)
Lichtstrom: 1000 Lumen
Leuchtdauer: 9 Std.
Befestigung: Magnet, Loch für Stativ im Fußteil
Zusatzfunktionen: Griffstück schwenkbar
Akku: fest verbauter Li-Ion-Akkupack (11,1V | 2200mAh)
Lademöglichkeit: über mitgeliefertes AC-Netzteil 1A
Lieferumfang: AC-Netzteil 1A, Ladekabel und Magnet
Gewicht: 720 g
Abmessungen: 209 x 190 x 73 mm
Gesamtdurchmesser LED: 2 cm
spritzwassergeschützt IP 65



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



Technische Daten

Lumen bei 0,5m Abstand: 1000 Lumen CRI > 95 (colour match)
Schalter: 1. low 20% - 2. middle 45% - 3.high 100% - 4. aus
Akkupack: Li-Ion 11,1V 2200mAh
Ladekontrollanzeige: vorhanden
Restkapazitätsanzeige: vorhanden
Lademöglichkeit: via Hohlstecker Buchse
Lampenschutzgrad: IP54
Stoßfestigkeit (EN62262): IK07
Ladedauer: ca. 3,5 Std.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.